Schneider TeSys LC1D
24 VDC线圈接触器选型资料

3极主触点 | AC-3电流分档 | 核验日期 2026-10-01

本页三个完整型号均为BD直流线圈规格。选型分别核对主回路电流、线圈与辅助触点，不能只凭外形或极数替换。[1]-[3]

规格参数

主回路3P/3NO；线圈24 VDC；内置辅助触点1NO+1NC。采用螺钉夹紧接线，支持导轨或板式安装。[1]-[3]

完整型号	AC-3电流(A) 主回路≤440VAC	线圈电压	主触点	辅助触点
LC1D09BD	9	24 VDC	3NO	1NO+1NC
LC1D12BD	12	24 VDC	3NO	1NO+1NC
LC1D18BD	18	24 VDC	3NO	1NO+1NC

电流按各原厂温度条件使用：09表为≤60°C，12说明至60°C，18当前表为<60°C；不外推高温能力。[1]-[3]

选型核对

1. AC-3电流不等于AC-1电阻负载或任意电动机功率；启动方式、频率与保护协调需另核对。

2. 区分24 VDC控制线圈与主回路电压；核对线圈电源、接线截面、辅助触点逻辑及安装间距。

3. LC1D18BD原厂包装为1件；09/12包装、三者当前供货与生命周期未核实，不从商城起订量推定。[3]

厂家来源与资料说明

[1] Schneider LC1D09BD 数据表
[2] Schneider LC1D12BD 产品页
[3] Schneider LC1D18BD 技术表

本资料由惠州飞讯云商互联网服务有限公司依据厂家公开目录独立编制，为原创中文选型整理，非厂家证书或原厂图纸。最终以厂家现行目录为准；本资料不表明厂家授权、供货承诺或特定设备适配结论。